



Råstenen , KALMAR

Kraft:

Centralen är placerad i hallen vid toaletten i lägenheten och matningen till centralen i respektive lägenhet matas från serviscentralen som finns placerad i Teknikrum och är där avsäkrad 20A. Varje lägenhet är individuellt matad och är bestyckad med egen undermätare i centralen för mätning av total förbrukning samt mätning av golvvärme och FTX-aggregat. Dessa mätare kan kopplas upp mot ett centralt avmätningssystem via M-bus.

Centralen är bestyckad med 2st jordfelsbrytare för att förhindra att hela lägenheten blir strömlös vid händelse av att någon av dessa löst ut. (felsökning JFB se annat underlag i mappen).

Centralen innehåller även en mediadel dit inkommande fiber från stativ i teknikrum kommer och som kopplats till routern som även den sitter i centralen.

Det finns även en panel med utgående datakablage till respektive datauttag i lägenheten , för placering se gruppschema. För att få trådbunden inkoppling till uttagen får man patcha från routern till respektive uttag i panelen som motsvarar det uttaget men vill ha uppkopplat.

Belysning:

Fast belysning som är installerad i lägenheten är av typen ledarmarturer och styrs lokalt i respektive rum.

I de kök som har infällda spotlights är drivern placerad ovan överskåpen bakom ett doslock och är tillgänglig genom att man tar bort doslocket och där ligger drivern.

ELBOLAGET